



Coupure d'urgence entrée onduleur.

ATTENTION:
Câbles courant continu sous tension.

Danger
ne pas manoeuvrer en charge.

Informations Conseil.

Sectionneur DC - DIGITAL
Un: 600V DC
In: 25A

Informations Conseil.

Coté DC - Parafoudre DIGITAL SPD-DC / VigiFoudre 08402
Tension Un: 600VDC
Parafoudre Type 2.
Capacité d'écoulement In: 20 KAMP
Déconnexion: Interne.

Danger Installation électrique!
Resserrer à la mise en service les connexions!
Puis périodiquement.
(Opérations à effectuer hors tension)

Légende:

S1: Sectionneur 600VDC 25A
PF1: Parafoudre Type2, 600VDC
CONNEXION:
Marque: MULTI CONTACT
Modèle: MC4

DESCRIPTION	DATE
COFFRET PV DC 600V 1 STRING MC4	2024
REFERENCE	IND
211601	1

 Les personnes chargées de l'installation du produit et de la mise en service doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail : électricien agréé / certifié, ou technicien qualifié en maintenance de piscine. Prière de respecter les normes de préventions des accidents en vigueur.
Passer les câbles des matériels à venir raccorder sur le coffret électrique par les passes-fils ou les presse-étoupes montés sur le coffret.
Il est nécessaire de raccorder le coffret électrique suivant le schéma fourni avec cette notice.
Ne pas raccorder plus de produits que normalement prévu sur le coffret. Le fait de raccorder plusieurs câbles de sections différentes sur une même borne peut entraîner un risque d'incendie.
Avant toute opération, il faut sectionner et consigner l'alimentation électrique du produit.